PRO-MARHP2-4-3-2-12V

2-fach Miniatur-Empfängerverteiler für das 4m, 3m und 2m Band.

BESCHREIBUNG

- Zum Betrieb von 2 Empfängern an einer gemeinsamen Antenne.
- Hohe Entkopplung zwischen den 2 Empfängern: > 20 dB.
- Eingebauter Verstärker mit hohem Dynamikbereich zur Kompensierung des Verteilerverlusts.
- Äusserst hoher Interceptpunkt 3. Ordnung , > +37 dBm.
- Verstärker mit niedriger Rauschzahl: < 1.2 dB.
- 12 V Betriebsspannung (24 V optional).



BESTELLHINWEISE

TYP	PRODUKT NO.
PRO-MARHP2-4-3-2-12V	210000182

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO-MARHP2-4-3-2-12V
FREQUENZBEREICH	68 - 180 MHz
VERSTÄRKUNG (EING. Z. A. AUSG.)	2 dB ± 1 dB (Verstärkg. einstellbar 1 dB bis 11 dB)
RAUSCHZAHL VERSTÄRKER	< 1.2 dB
OIP3	> 31 dBm
P1dB	> 10 dBm
KOPPELDÄMPFUNG AUSGANG Z. AUSGANG	> 20 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
SWR EINGANG SWR AUSGANG	Max. 3.5, typ. 2.0 Max. 1.5, typ. 1.3
STROMAUFNAHME	12 V @ 60 mA
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-30° C → +60° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen
ABEMSSUNGEN (L x B x H)	138 (inkl. N-Buchsen) x 152 (inkl. Befestigungslaschen) x 35 mm
GEWICHT	ca. 500 g

PROCOM A/S behält sich das Recht vor,
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

06/02/13