SMARTHOME RAUCHMELDER

ALARMIERT ZUVERLÄSSIG



Materialnummer	40318652
EAN-Code	4025125534304
ALNR	13872
WEEE-Nr.	DE60800328
UVP	59,99€
Voraussichtlicher Verkaufsstart	16.05.2017
Hersteller	Sercomm Corporation
Konformität	CE, WEEE, RoHS, EN14604
Lautstärke des Alarms	85dB/3m
Typ. Freifeldreichweite	> 100m
Tasten	Pairing–/Test Taste
Stromversorgung Funkmodul (austauschbar)	1x CR123A Batterie
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre
Stromversorgung Rauchmelder (nicht austauschbar)	2x AA Lithium Batterien
Batterielebensdauer	ca. 10 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	Produkt: 120 x 120x52 mm Verpackung: 132x130x68mm
Gewicht	Produkt ohne Batterien: 156,5g Produkt inkl. Verpackung: 326,5g
Funkstandard	Frequenz 1,9 Ghz Protokoll DECT Ultra Low Engery
Lieferumfang	Rauchmelder Montageplatte 1x CR123A Batterie Kurzanleitung in Deutsch Dübel und Schrauben

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Änderungen bzgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten.

SMARTHOME RAUCHMELDER

BULLETPOINTS FÜR DIE KUNDENKOMMUNIKATION*

- Meldet Rauchentwicklung per Sirene und auch als Alarm über die App
- Über Rauchentwicklung auch dann per App informiert werden, wenn niemand den akustischen Alarm hört, z. B. in Ferienhäusern.
- Benachrichtigung über Fehlfunktion wie z. B. „nicht erreichbar“

* Um Smart Home über alle Vertriebskanäle einheitlich zu präsentieren, dürfen in der Kundenkommunikation nur diese hier aufgeführten Produkteigenschaften verwendet werden!

SMART HOME SPEZIFISCHE FUNKTIONEN

- Anzeige von Status (Batteriestand) in der Smart Home App
- Anzeige von Fehlfunktion (nicht erreichbar) in der Smart Home Ap
- Alarmmeldungen in der Smart Home App

ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG

- Photoelektrischer 10 jahres Rauchmelder
- Rauchmelder ist zertifiziert nach europäischen Norm EN 14604
- Automatische Kalibrierung und Selbstest bei schwacher Batterie und Fehlfunktion
- Manuelle Test-Taste, hilft den Batteriestatus und Alarm-Betrieb zu überprüfen
- Deckenmontageplatte
- Stromversorgung: austauschbare Batterie 1x CR123A für das Funkmodul (Batterielaufzeit: 2 Jahre)
- Nicht-austauschbare 2x AA Lithium Batterien für den Rauchmelder (Batterielaufzeit: 10 Jahre)
- Pairing-/Test Taste
- mit Status-LED

Änderungen bzgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten.