

Gigaset E630A GO

**Robust und zuverlässig –
mit Anrufbeantworter**

Gigaset GO: Für das Festnetz mit Zukunft

- o Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- o Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- o Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- o Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig
 - Für den Festnetz-Anschluss mit 1 Telefon-Nummer
 - Für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitigen Gesprächen
- o Cloud-basierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS / Android)
- o Integrierter 3-facher Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung



Gigaset Online-Service

- o Zugang zum Gigaset Cloud-Service
- o Anzeige verpasster Anrufe und Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
- o Anzeige eingehender E-Mails am Mobilteil
- o Zugriff auf Online-Telefonbücher (z. B. klickTel), inkl. Rückwärtssuche, Wetter-Ticker, eBayTM, etc.
- o Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO-Telefonen über Gigaset.net
- o Kompatibel zu Gigaset Apps:
 - Gigaset Elements-App zur Anzeige verpasster Anrufe / Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
 - Gigaset Contacts Push App um Kontakte vom Smartphone ins Mobilteil zu übertragen
 - Gigaset Help App einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen

Audio Qualität

- o Brillante Audio Qualität (HDSP-High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- o Hörer-Profil einstellbar: hoher / tiefer Frequenzbereich
- o „Profil“-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung, 3 Akustik-Profile zur Auswahl: laut, leise, persönlich
- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil

- o Taste seitlich am Mobilteil zur situationsabhängigen Lautstärke-Regelung von: Hörer, Freisprechen, Headset sowie Klingel- und Hinweistöne
- o Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 0)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW),
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Unterstützung von Vorwahlziffern
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer
- o Telefonbuchtransfer von MS-Outlook ins Mobilteil
- o Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar: Rufnummern mit Vorwahl, IP oder Festnetz, etc.

Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display
38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale,
65.000 Farben, 6 Zeilen, 128x160 Pixel, 6 Zeilen

Gigaset
Wherever you go.

- Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info-Dienste, News-Ticker, etc.
 - 3 Farbbilder zur Auswahl (Unterwasser-Motive)
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs
 - Anzeige der Gesprächsdauer

Anruferanzeige und -signalisierung

- Spot-LED blitzt bei Anrufen, ideal bei Einsatz in lauter Umgebung
- Vibrationsalarm
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Anruferanzeige mit Nummer oder Name (CLIP/CNIP)
- Klingeltöne einstellbar:
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Wasserdicht und staubgeschützt
- Beleuchtete Tastatur
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigationstaste
- „Abheben-“ und Freisprech-Taste leuchtet bei Anrufen (grün)
- Auflegen- / Ein- / Aus-Taste (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum, mit Versenden der ersten SMS
SMS-Zentrum: „Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Versenden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 Kurz-SMS
- Versenden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

E-Mail

- Signalisierung neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Anzeige der ersten 560 Zeichen einer E-Mail am Mobilteil
- Löschen von E-Mail am Mobilteil

Weitere Funktionen

- Gummierte Hörer-Rückseite (Akku-Deckel) für sichere Handhabung
- Spot-LED als Taschenlampe nutzbar
- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Babyphone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf):
Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteilname editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 2 VoIP- und 1 Festnetz-Gespräch können parallel geführt werden, zusätzlich ein Intern-Gespräch und ein Zugriff auf den Anrufbeantworter
- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion

- o 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- o Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- o Teilbar für 3 Telefonnummern (Festnetz und IP) mit individuellen Ansagetexten
- o Aufzeichnungs- und HinweisFunction
- o 3 Ansage- und 3 Hinweistexte (je 170 Sekunden) individuell aufsprechbar
- o Standardansage voreingestellt (plug & play)
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- o Akustische Bedienerführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungsfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18, oder 30 Sekunden, automatisch
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basis
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- o Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Schaltnetzteile

Technische Daten

Konfiguration

- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

1 Festnetz-Anschluss (a/b-analog)
1 IP-/Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3) für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
DECT, GAP, HDSP, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S

Einsatz

Standards

Mobilteil

- o Standby: bis zu 310 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 8 Std.
- o Reichweite:
 - im Gebäuden: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Abmessungen: 154 x 52 x 30 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 135g

Basisstation

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessung: 105 x 132 x 46mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 120 g
- o Basis geeignet für Wandmontage

Ladeschale

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 75 x 74 x 39 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 40g
- o Ladeschale geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset GO-Box 100 mit Aufstellrahmen
- o 1 Mobilteil Gigaset E630H mit Akku-Deckel, Verschluss-schraube und Gummiabdeckung für Headset-Buchse
- o 1 Ladeschale
- o 2 Steckernetzgeräte für Basis und Ladeschale
- o 1 Telefonanschlusskabel
- o 1 LAN-Kabel
- o 2 AAA-Akku (NiMH)
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Schwarz

Datenblatt-Version

- o 09.03.2015

