Gigaset E290HX

Das Großtastentelefon – Einfach ergonomisch telefonieren

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 Routern mit DECT CAT-iq 2.0
 (z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Großes, kontrastreiches schwarz-weiß Display (34 x 37 mm)
- 2 Zielwahltasten f
 ür wichtige Telefonnummern
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- o 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz)
- o Extra große Schriftzeichen im Wahlmodus und Telefonmenü
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Telefonbuch f
 ür bis zu 150 Kontakte
- Anrufschutz f
 ür bis zu 32 Sperr-Nummern
- Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion
- Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste



















Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio Qualität

- Exzellente Audio-Qualit\u00e4t (HD-Voice, CAT-iq 2.0 zertifiziert)
- Freisprechen am Mobilteil in ausgezeichneter Sound Qualit\u00e4t in HD Voice
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher/tiefer Frequenzbereich)
- Klingelton Ausgabe über Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Hörgerätekompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 150 Kontakte
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 9)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen und CAT-iq Routern

Display

- Großes, beleuchtetes schwarz-weiß Display
 34 x 37 mm (H x B), 5,1 cm / 2" (Diagonale), 96 x 64 Pixel
- Beste Lesborkeit
 - Hoher (einstellbarer) Kontrast
 - Einfaches Navigieren im Hauptmenü (Ein großes Symbol pro Display)
 - Jumbo Modus: Extra große Anzeige im Wahlmodus
- o Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige



- Anzeige neuer Nachrichten
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
- Klingeltöne einstellbar:
 - 21 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- o Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
- "Ruhe vor anonymen Anrufen": Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich
- Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Uhrzeit

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Große Einzel-Tasten mit großer Bedruckung
- Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- 4-Wege-Navigations-Taste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über Navigations- Taste

Menü

- Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- Komfortables Hauptmenü mit einem großen Symbol pro Display und Funktionstasten
- Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstaste

Weitere Funktionen

- Plug & Play einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion:

bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf

- an extern, z.B. Handy
- oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)

FCO DFCT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0 SUOTA	
Mobilteil	 Standby: Sprechzeit: Akku: Ladezeit: Reichweite in Gebäuden: im Freien: Abmessungen: Gewicht: 	bis zu 300 m
Ladeschale	StromversorgunAbmessungen:Gewicht:	g: 230 V Steckernetzteil 90 x 83 x 48 mm (H x B x T) ca. 55 g
Lieferumfang	 1 Gigaset E290HX Mobilteil 1 Ladeschale 1 Steckernetzteil 2 AAA Akkus (NiMH) 1 Akkudeckel 1 Bedienungsanleitung 	
Gerätefarbe	o Schwarz	
Datenblatt- Version	07.05.2019	