

## COMmander® 8UP0-Modul

Erweiterungsmodul um 8 U<sub>P0</sub>-Ports zur 2-Draht-Anbindung von System- und ISDN-Endgeräten für COMmander Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie.

- 2-Draht-Anbindung von Systemtelefonen und ISDN-Endgeräten
- 8 U<sub>P0</sub>-Ports für den Anschluss von COMfortel Systemtelefonen
- Mehrgeräteanschluss Euro-ISDN (DSS-1) in Verbindung mit dem U<sub>P0</sub>/S<sub>0</sub> Adapter



Mit dem COMmander 8U<sub>P0</sub>-Modul wird der COMmander Basic.2, Business und 6000-Serie um acht 2-Draht-U<sub>P0</sub>-Ports aufgerüstet. Die ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie können dank ihrer automatischen U<sub>P0</sub>-/S<sub>0</sub>-Erkennung direkt an den U<sub>P0</sub>-Ports angeschlossen werden. In Verbindung mit dem U<sub>P0</sub>/S<sub>0</sub> Adapter steht am Ende der 2-Draht-Leitung ein Standard- ISDN-Anschluss zur Verfügung, an dem die COMfortel-Systemtelefone und normale ISDN-Endgeräte betrieben werden können.

## Features

### Anschlussmöglichkeiten

- 8 U<sub>P0</sub>-Ports, für den direkten Anschluss von COMfortel-Systemtelefonen und des U<sub>P0</sub>/S<sub>0</sub> Adapters
- Anschaltung über abziehbare Schraubklemmen (nur 8U<sub>P0</sub>-Modul)

### Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

#### 8U<sub>P0</sub>-Modul

- COMmander Basic
- COMmander Basic.2
- COMmander Basic.2 19" (BA-P08 erforderlich)
- COMmander Business
- COMmander Business 19" (BU-P16 erforderlich)
- COMmander 6000
- 

#### 8U<sub>P0</sub>-R-Modul

- COMmander 6000R
- COMmander 6000RX

## Technische Daten

- **Betriebsspannung:** aus dem COMmander-Grundgerät
- **Einbau:** Steckplatz im Gehäuse des COMmander
- **Anschlüsse:** 8 U<sub>P0</sub>-Ports
- **Reichweite interne U<sub>P0</sub>-Ports:** ca. 1.000 m bei d=0,6 mm
- **Abmessungen** (B x H x T): 293 mm x 97 mm x 16 mm (8U<sub>P0</sub>), 25 mm x 261,8 mm x 143,5 mm (8U<sub>P0</sub>-R)
- **Gewicht:** ca. 123 g (8U<sub>P0</sub>), ca. 207 g (8U<sub>P0</sub>-R)
- **Sicherheit:** CE

## Lieferumfang

- COMmander 8U<sub>P0</sub>-Modul bzw. 8U<sub>P0</sub>-R-Modul

## Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMmander 8U<sub>P0</sub>-Modul
- **Artikelnummer:** 90428
- **EAN-Code:** 4019377904282
  
- **Bezeichnung:** COMmander 8U<sub>P0</sub>-R-Modul
- **Artikelnummer:** 90679
- **EAN-Code:** 4019377906798